

TERMINALE XL103

Terminale Stand-Alone per il Controllo degli Accessi

Terminale per il Controllo degli Accessi con Display di Grandi Dimensioni 128x64 Pixel, Lettore Integrato di Prossimità, Relè di Controllo Varco, interfaccia di comunicazione Ethernet ed Interfaccia Web che consente di Inserire Tessere con vincoli a Scadenza, Ingressi e Orari d'Accesso.



- **Funzionalità** : il terminale è dotato di microprocessore ed orologio interno che gli permette di funzionare in modo autonomo, Consentendo o Negando l'accesso agli utenti in funzione della programmazione. La Programmazione si effettua facilmente dall'interfaccia WEB del terminale; è possibile inserire le Tessere con relativa Scadenza, il Numero degli Ingressi e gli orari\giorni della settimana in cui è consentito l'accesso.

- **Modalità di Identificazione**: il terminale dispone di tre porte interne per l'interfacciamento di uno o più tipi di lettori:

- ◆ XL101M con lettore di Card Magnetiche
- ◆ XL101P con lettore di Tag a Trasponder 125Khz UNIQUE
- ◆ XL101F con lettore Mifare 13.56 Mhz
- ◆ XL101I con lettore Icode2

- **Comunicazione**: Interfaccia RJ45 Ethernet con Gestione del Terminale via Web.



- **Chassis**: semplice ed elegante con struttura in Acciaio Inox e piastra di supporto per fissaggio a Muro oppure scatola plastica con display inclinato

- **Riproduzione Suoni**: dispone di un Buzzer interno che fornisce suoni differenziati a seconda dei vari stati del titolo d'accesso.

- **Led di Segnalazione**: dispone di tre led: Rosso, Giallo Verde, con funzione semaforica che consentono all'utente di apprendere istantaneamente il diritto d'accesso.



ZSE SOFTWARE & ENGINEERING
VIA M. IDIOMI 10/o
20090 ASSAGO (MI) ITALY

Tel : +39.02.457.138.56
Fax : +39.02.999.80.140
E-mail: info@zse.it
<http://www.ZSE.it>

- **Memoria:** il terminale dispone di 512Kbyte (oppure 1Mbyte) di memoria interna equivalente a circa 500 tessere utente, 50 categorie, 200 eventi.
- **Firmware:** il software interno è aggiornabile via rete; ciò consente di aggiornare il dispositivo oppure in un futuro di cambiarne radicalmente le funzionalità.
- **Alimentazione:** 12Vcc assorbimento 500mA.

XL103 - TERMINALE ACCESSI

By ZSE Software & Engineering - <http://www.zse.it>

LOG IN

Utente

Password

GESTIONE CARD

[HOME PAGE](#)

[REFRESH](#) [PAGINA 2](#)

NUMTESS	CATEG.	N.ING.	SCADENZA	
1230	1	10	15/02/2009	<input type="button" value="CANCELLA"/>
248753273	5	-	30/06/2009	<input type="button" value="CANCELLA"/>
743774831	6	-	08/02/2009	<input type="button" value="CANCELLA"/>
4238099076	2	5	30/06/2009	<input type="button" value="CANCELLA"/>
NUMTESS	CATEG.	N.ING.	SCADENZA	
<input style="width: 50px;" type="text"/> / <input style="width: 50px;" type="text"/> / <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input type="button" value="INSERISCI"/>			

[REFRESH](#) [PAGINA 2](#)

XL103 TERMINAL By ZSE - <http://www.zse.it>

- **Interfaccia Web:** consente di effettuare la Programmazione del terminale in modo semplice e veloce; dopo il Login è possibile inserire (o cancellare) le Tessere con relativa Scadenza, il Numero degli Ingressi e la Categoria (orari e giorni della settimana) a cui è consentito l'accesso. Nella Sezione Categorie è possibile definire per ciascuna categoria Giorni ed Orari d'accesso della settimana.

- **Software di Gestione:** consente di copiare su un Computer tutti i dati programmati nel lettore via web oppure di programmare nuove tessere e categorie. Consente inoltre di scaricare l'elenco degli accessi effettuati e di trasferirli in tempo Reale in un database locale. (opzionale non incluso)

GESTIONE CATEGORIE

[HOME PAGE](#)

[REFRESH](#) [PAGINA 2](#)

ID.CATEG	GIORNO	DALLE	ALLE	
1	Tutti	08:00	18:00	<input type="button" value="CANCELLA"/>
2	Tutti	14:30	22:30	<input type="button" value="CANCELLA"/>
3	Lun	08:00	15:00	<input type="button" value="CANCELLA"/>
3	Gio	08:00	15:00	<input type="button" value="CANCELLA"/>
4	Mar	08:00	20:00	<input type="button" value="CANCELLA"/>
4	Ven	08:00	20:00	<input type="button" value="CANCELLA"/>
5	Sab-Dom	08:00	20:00	<input type="button" value="CANCELLA"/>
6	Lun-Ven	08:00	20:00	<input type="button" value="CANCELLA"/>
ID.CATEG.	GIORNO	DALLE	ALLE	
<input style="width: 50px;" type="text"/>	Tutti	<input style="width: 50px;" type="text"/> : <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> : <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input type="button" value="INSERISCI"/>

[REFRESH](#) [PAGINA 2](#)

XL103 TERMINAL By ZSE - <http://www.zse.it>



ZSE SOFTWARE & ENGINEERING
 VIA M. IDIOMI 10/o
 20090 ASSAGO (MI) ITALY

Tel : +39.02.457.138.56
 Fax : +39.02.999.80.140
 E-mail: info@zse.it
<http://www.ZSE.it>