

TERMINALE ETHERNET PER LETTORI WEIGAND

Terminale per il Controllo Accessi compatibile con lettori **Weigand** 26/34bit, relè di controllo varco, interfaccia di comunicazione Ethernet ed Interfaccia Web che consente il controllo e configurazione via rete. I lettori Weigand sono utilizzabili sia per applicazioni in interno che in esterno. I Lettori si caratterizzano per avere un semplice ed essenziale, essere molto robusti ed essere semplici da collegare ed installare. Le luci a **LED rosso/verde** cambiano il loro colore indicando l'accesso consentito oppure negato. Consentono una lettura del Tag di prossimità sino a 10cm per la serie P e sino a 5cm per la serie F. I Lettori sono IP65, completamente resinati, impermeabili e funzionano con e elevato range di temperature da -20°C a +65°C.



 **DIMENSIONI (mm)**
H80 L40/70 P25

- Comunicazione: Interfaccia Ethernet con connettore standard RJ45 e Gestione del Terminale via Web
- Chassis: semplice ed elegante in ABS oppure Metallo
- Riproduzione Suoni: dispone di un Buzzer interno che fornisce suoni differenziati a seconda dei vari stati del titolo d'accesso.
- Led di Segnalazione: dispone di tre led: Rosso, Verde che consente all'utente di apprendere il diritto d'accesso.
- Memoria: il terminale dispone di 512Kbyte (oppure 1Mbyte).
- Firmware: il software interno è aggiornabile via rete
- Alimentazione: 12Vcc assorbimento 140mA.

OPTIONALS A RICHIESTA

- Versione con Chassis in Metallo
- Versione Stand Alone con Memoria sino a 1000 Codici o Tag
- Versione a Prossimità Unique 125 kHz, Mifare 13.56MHz, HID

VERSIONE	CODICE
TERMINALE	XL122
LETTORE WIEGAND 125kHz	WG1P
LETTORE WEIGAND 13.56 MHz	WG2F
LETTORE WEIGAND HID	WG2H
VER. CON TASTIERA	/K
VER. CON CHASSIS IN METALLO	/M
VER. STAND ALONE	/A





ZSE SRL

Via Mario Idiomi 10/o
20090 - ASSAGO (MI)

Tel. 02 457 138 56

Fax. 02 457 138 58

E-mail: info@zse.it

http://www.zse.it